

Model	مدل	G160F	G200F	G200FB G200FDB	G200FC	G270FDB	G390F G390FD	G420F G420FD	LC192FD	LC196FD	LC2V78F-2	LC2V90FD	LC1P90F-1	LC2P82F
Rated Power [HP(Kw)r/min]	قدرت مداوم	4.9(3.6)	5.6(4.1)	5.6(4.1)	5.6(4.1)	8.2(6)	11.1(8.2)	12.3(9)	13.6(10)	18(13.3)	18.4(13.5)	31.3(23/3600)	12(8.8)	20.5(15)
Max Power(HP)	حداکثر قدرت	5.6	6.4	6.4	6.4	9	13	15	16	20	20.5	35	14	23.5
Net Torque (NM.r/min)	گشتاور مداوم	10.3/2500	12.4/2500	12.4/2500	24.8/1250	26.5/2500	25.1/2500	26.5/2500	30/2600	41/2800	42.0/2500	70/2500	26/2500	55/2500
Displacement(cc)	حجم موتور	163	196	196	196	270	389	420	459	622	678	999	432	802
Bore*Stroke(mm)	کورس و قطر پیستون	68x45	68x54	68x54	68x54	77x58	88x64	90x66	92x69	96x86	78x71	90x78.5	90x68	82x76
Engine Type	تیپ موتور	شفت افقی	شفت افقی	کلاچ روغنی شفت افقی	گیربکسی (Redirecting) شفت افقی	کلاچ روغنی شفت افقی	شفت افقی	شفت افقی	شفت افقی	شفت افقی	شفت افقی	شفت افقی	شفت عمودی	شفت عمودی
Combustion System	سیستم سوخت رسانی	کاربراتور / بنزینی												
Fuel Tank Capacity(L)	حجم تانک سوخت	3.6	3.6	3.6	3.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	—	—	—	—
Oil Capacity (L)	حجم روغن موتور	0.6	0.6	0.6	0.6	0.95	1.1	1.1	1.1	1.6	1.5	2.3	1.2	2
Starting System	سیستم استارت	هندلی	هندلی	هندلی : FB استارتی : FDB	هندلی	استارتی	هندلی : F استارتی : FD	هندلی : F استارتی : FD	استارتی	استارتی	استارتی	استارتی	استارتی	استارتی
Net Weight(Kg)	وزن	15	16	FB : 19 FDB : 23	35	34	F : 31 FD : 34	F : 31 FD : 34	37	38	43	60	31	42
Net Dimension(L*W*H) (mm)	ابعاد	312x362x335	312x376x335	312x376x335	312x376x335	405x450x443	405x450x443	405x450x443	475x430x450	545x347x470	510x400x450	555x567x685	432x388x300	466x480x356

قبل از استفاده از موتورهای بنزینی ۳۰۰۰ دور ، توان دائم (Rated Power) و حداکثر توان (Max Power) بررسی شود. توان دائم جهت ۵ ساعت کارکرد تومیه می شود.